

Пульт «JOLLY S»

Универсальный копировщик для пультов со статическим кодом



Функциональные особенности пульта «JOLLY S»:

1. **Может сделать полноценную копию рабочих пультов со статическим кодом:** Came (TOP-432NA, TOP-434NA, TOP-432EE, TOP-434EE, TAM-432SA, TAM-434SA), Nice FLO, PT (Princeton) 2264, 5326
2. **Имеет 4 перезаписываемых ячейки памяти** – на каждую кнопку пульта можно скопировать несколько разных кнопок с рабочего или разных пультов

По умолчанию на заводских настройках кнопки пульта «JOLLY S» не запрограммированы

Примечание: для возврата к заводским настройкам пульта см. пункт «сброс к заводским настройкам»

Сброс к заводским настройкам:

- На пульте «JOLLY S» **синхронно нажмите и удерживайте** кнопки **A+B**, индикатор выдаст 3 вспышки
- **Продолжайте удерживать** кнопку **A**, а кнопку **B** **отпустите**. Затем **коротко нажмите** кнопку **B 3 раза**
- Индикатор пульта начнёт мигать постоянно – сброс выполнен, кнопки можно отпустить.

Процедура копирования пультов со статическим кодом:

- **Нажмите и удерживайте** кнопку, на которую планируете выполнить копирование, индикатор пульта выдаст 2 вспышки
- **Продолжайте удерживать программируемую кнопку** и поднесите корпус к корпусу рабочий пульт со статическим кодом
- **Нажмите и удерживайте** на рабочем пульте **кнопку, которую хотите скопировать**, пока индикатор пульта «JOLLY S» не выдаст 3 вспышки, а затем начнёт гореть постоянно – копирование выполнено, кнопки можно отпустить.

Примечание: Вы можете скопировать другие кнопки того же рабочего пульта или любого другого пульта со статическим кодом на остальные кнопки пульта «JOLLY S» повторив процедуру копирования описанную выше

Характеристики:

- Батарея 3В, тип CR2032, 1 шт. (уже в пульте)
- Рабочая частота: 433,92 МГц
- Страна производства: Китай

Инструкция оформлена и переведена на русский язык компанией ПРАЙМ ПУЛЬТ