

Заготовка «Бланк-12»

I. Первая активация:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-12» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Нажмите и удерживайте** любую кнопку на заготовке, световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к активации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

II. Активация другой системы на уже активированной заготовке:

1. В программе PultProg с подключенным модулем необходимо выбрать заготовку «Бланк-12» и систему, которую планируете активировать на заготовке.
2. **Синхронно** нажмите кнопки **A+D**, и сразу же **отпустите** кнопку **D**, а кнопку **A** **продолжайте удерживать** - световой индикатор должен загораться раз в секунду – заготовка готова к переактивации.
3. Продолжая удерживать кнопку на заготовке, приложите заготовку к модулю PultProg.
4. Световой индикатор на заготовке выдаст длинную вспышку и погаснет - заготовка успешно активирована.

III. Очистка заготовки от выбранного режима:

Данная процедура выполняется аналогично пункту II данной инструкции, только выбирается пункт «очистка заготовки». После очистки заготовки процедура активации происходит согласно пункту I данной инструкции.

IV. Функция самоактивации:

Если под рукой нет модуля PultProg или компьютера, то можно воспользоваться функцией самоактивации заготовки.

Самоактивация заготовки:

1. На пульте необходимо **синхронно нажать и удерживать** кнопки **A+C+D** до вспышки.
2. После вспышки необходимо **отпустить** кнопки **C** и **D**, а кнопку **A** **продолжать удерживать**.
3. **Пока удерживается** кнопка **A**, одновременно необходимо **нажать** кнопку **B** **нужное количество раз**. **Количество нажатий** кнопки **B** **соответствует** порядковому номеру системы из таблицы 1 данной инструкции.
4. Отпустить все кнопки.

Пример: необходимо подготовить аналог пульта Alutech AT-4N. Согласно **таблице 1** данной инструкции порядковый номер этой системы – 3. Переводим заготовку в режим самоактивации по инструкции пункта **IV**, и при удержании кнопки **A** нажимаем кнопку **B** три раза. Бланк-12 стал полноценным аналогом пульта Alutech AT-4N.

Примечание: Используя функцию самоактивации заготовки произвести очистку заготовки можно только с помощью модуля PultProg или автономного пульта-активатора

Таблица 1

№ системы	Название системы
1	DoorHan
2	An-Motors (AT-4)
3	Alutech (AT-4N)
4	DEA (динамический код)
5	BFT
6	Nice Flor-S (Flor-E, VR)
7	Nice Smilo
8	Faac RC (433,92 МГц)
9	GSN (динамический код)
10	Tantos (TSt-TRS-4R, TSt-TRM-4R)
11	Comunello (Keep 4B, Victor-4)
12	Beninca
	Очистка заготовки (только с помощью модуля PultProg или автономного пульта-активатора)